

## Technische Daten Eingabeterminal BT485

### ■ Schnittstellen:

- 1 x serielle RS 485 ( vom Systempotential galvanisch getrennt)
- 1 x serielle RS 232
- 1 x Druckerausgang ( Centronics-kompatibel)
- Standardmäßig sind zwei serielle und eine parallele Schnittstelle vorgesehen

### ■ Gehäuse:

- Norm-/ Schaltschrankbaueinheit ( 144 x 192 x 90 mm)
- Folienfrontplatte mit Anzeige-/ Bedieneinheit ( IP 54)

### ■ Anzeige- / Bedieneinheit:

- grafik LC-Display Hintergrund beleuchtet ( 160 x 128 Pixel)
- achtundzwanzig Folientasten in der Frontplatte ( 10er-Block, Cursorsteuerung, acht Funktionstasten, Eingabebestätigung- und Korrekturtasten etc)

### ■ Spannungsversorgung:

- 85...264V AC oder
- 24V AC/DC