

Technische Daten Eingabeterminal BT485

■ Schnittstellen:

- 1 x serielle RS 485 (vom Systempotential galvanisch getrennt)
- 1 x serielle RS 232
- 1 x Druckerausgang (Centronics-kompatibel)
- Standardmäßig sind zwei serielle und eine parallele Schnittstelle vorgesehen

■ Gehäuse:

- Norm-/ Schaltschrankbaueinheit (144 x 192 x 90 mm)
- Folienfrontplatte mit Anzeige-/ Bedieneinheit (IP 54)

■ Anzeige- / Bedieneinheit:

- grafik LC-Display Hintergrund beleuchtet (160 x 128 Pixel)
- achtundzwanzig Folientasten in der Frontplatte (10er-Block, Cursorsteuerung, acht Funktionstasten, Eingabebestätigung- und Korrekturtasten etc)

■ Spannungsversorgung:

- 85...264V AC oder
- 24V AC/DC